

# Dziś łączymy bardziej



## Prima mini – nowa klasyka

**NOWOŚĆ**

Platan Prima mini to uproszczona wersja centrali Prima z polem komutacyjnym IP, ale bez funkcjonalności VoIP. Odpowiada potrzebom rynku SOHO, mikrofirm, niewielkich oddziałów, punktów usługowych lub sklepów, liczących do dziesięciu pracowników, a także dla domów jedno- i wielorodzinnych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest stabilna komunikacja dobrej jakości, a mniej istotne są usługi dodatkowe. Prosta w konfiguracji i użytkowaniu - gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.



### Dostępne konfiguracje:

- Konfiguracja bazowa:
  - 2 analogowe linie miejskie
  - 6 analogowych linii wewnętrznych
- Możliwość rozszerzenia konfiguracji bazowej o:
  - 2 lub 4 analogowe linie wewnętrzne
- Dostępne konfiguracje centrali:

	2 linie miejskie
6 linii wewnętrznych	+
8 linii wewnętrznych	+
10 linii wewnętrznych	+

Uwaga: nie ma możliwości rozbudowy centrali Prima mini do pełnej wersji centrali Prima.

### Ważniejsze cechy:

- Plug & Talk, czyli podłącz i rozmawiaj – centralka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka z predefiniowanymi ustawieniami fabrycznymi
- Prima mini Web Konfigurator – zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- Zobacz Kto Dzwoni – prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów telefonicznych oraz w programie Platan CTI
- DISA - wybierz numer wewnętrzny w czasie zapowiedzi
- Rejestracja połączeń z buforem w centrali
- Współpraca z programem Platan CTI
- Możliwość nagrywania rozmów przez adapter PCR
- Możliwość aktualizacji oprogramowania centrali (firmware update)
- Estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

A do tego... wszystkie cechy nowoczesnej centrali telefonicznej

# Funkcje i usługi



Prima mini

Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR	+
CLIP (prezentacja numeru przychodzącego)	+
Rejestracja połączeń	+
Restrykcje połączeń wychodzących	+
Tablice numerów zabronionych/dozwolonych (ilość tablic)	2
Numery skrócone	+
Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)	1-4
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Włączanie się do trwającej rozmowy	+
Gorące linie (miejskie / wewnętrzne)	+
Automatyczna zmiana trybów pracy	+
Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe)	2
Połączenie konferencyjne (max ilość abonentów)	8
Zawieszenie połączenia HOLD	+
Przenoszenie wywołania	+
„Nie przeszkadzać”	+
Przechwytywanie wywołań	+
Przekazywanie połączeń na miasto	+
Zamawianie połączeń	+
Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń	+
Redial (ponowne wybieranie numeru)	+
Proste oddzwanianie	+
Budzenie	+
Podłuch odległego pomieszczenia – „niańka”	+
Połączenie tranzytowe – wykonanie z zewnątrz rozmowy na koszt centrali	+

# Wyposażenie



Prima mini

Porty abonenckie	
<input type="checkbox"/> analogowe	6, 8 lub 10
Łącznie max ilość tel. wewn.	10
Wyposażenia miejskie	
<input type="checkbox"/> analogowe	2
Łącznie max ilość linii miejskich:	2
DISA – bezpośrednie wybieranie numerów wewn.	+
Ilość zapowiedzi głosowych	8
Łączny czas pamięci głosowej na zapowiedzi słowne	8 min.
Melodie dla połączeń oczekujących	4
Automatyczny transfer faksu	+
Bufor rejestracji połączeń	5 000
Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP) z linii analogowych	+
Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na porty wewnętrzne	+
Współpraca z bramofonem DB 07	+
Zasilanie rezerwowe	UPS
Interfejsy	
<input type="checkbox"/> USB	1
<input type="checkbox"/> Ethernet (LAN)	1
Zarządzanie przez przeglądarkę internetową	+
Program Platan CTI	+
Wymiary - wys. x szer. x gł. [mm]	295x200x47
- masa [kg]	1,6

■ w standardzie    ■ w opcji

wydanie 2010

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian.